



Versa Stair

Produktvorteile

- ▶ Leichte Montage; hohe Möglichkeit der Vormontage, vor Ort nur noch zusammenstecken
- ▶ schlanker Kabelbaum unsichtbar in Wange verbaubar
- ▶ 15 Stufen a 1.20 m Länge benötigen nur ein Vorschaltgerät

Produkteigenschaft

- ▶ Kürzbar, selbstklebend
- ▶ Geringer Stromverbrauch
- ▶ Gleichmäßige Ausleuchtung (120 LED/m)

Anwendung

- ▶ Speziell für Stufenbeleuchtung entwickelt

Bestellhinweis

- ▶ Zubehör für Wangentreppen und geschlossene Treppen wählbar
- ▶ Stair Stringer dient als Grundverbindungsleitung zwischen Vorschaltgerät und den Lichtquellen

Versa Stair

	XtraWarm	WarmWeiß	NeutralWeiß
1200 mm (max. 2W)	55 912 41	55 912 11	55 912 01

Zubehör allgemein*

LED-Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker	31 002 07
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
X-Mitter Smart Set 12 Volt DC (X-Mitter Smart Fernbedienung u. Smart Empfänger)	31 108 01

Zubehör Wangentreppen

Stair Stringer für Versa 2000 mm	55 911 01
Carrier Plate (Channelline F) 2000 mm	55 664 01
Verbindungsleitung Stair Stringer 100 mm	39 905 01
Verbindungsleitung Stair Stringer 300 mm	39 905 02
Einspeiser für Stair Stringer 1800 mm	39 905 04
Anschlussleitung Versa Stair 100 mm	39 905 06
Anschlussleitung Versa Stair 300 mm	39 905 07

Zubehör geschlossene Treppen

Verbindungsleitung Leuchte / EVG	39 905 08
M1 2-fach Verteiler 450 mm	39 903 02

* Weiteres Zubehör in diesem Katalog ab Seite 30

Technische Details



12 V

Beleuchtungsart:	Akzent- / Orientierungsbeleuchtung
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	XtraWarmWeiß / WarmWeiß / NeutralWeiß
Farbwiedergabe RA:	> 90
Energieeffizienz:	F
	100 lm/W
Lebensdauer:	50.000 h (L70)
Leistungsaufnahme:	max. 2 W/Stück
Dimmbar:	Ja / PWM / Smart.home
LED-Anzahl:	120 / m
Ausstrahlungswinkel:	120°
Halbwertswinkel:	70°
Kennzeichen:	CE RoHS WEEE
Schutzart:	IP 20
Zuleitung:	1800 mm
Steckverbindung:	JST-Mini-Steckverbindung
Anschluss an:	LED-Vorschaltgerät



Zigbee Controller zur Steuerung von Leuchten

- Nutzt das Protokoll Zigbee 3.0
- Unterstützt Zigbee TouchLink
- Hinzufügen von Geräten zum selbstkonfigurierenden Zigbee Touchlink Netzwerk möglich
- Kompatibel mit Zigbee Gateway-Universalprodukten
- Kompatibel mit Zigbee-Universalfernbedienungen

Montagezeichnung

